

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-fulbat-ytx20l-bs-ftx20l-bs-mf-12v-189ah-270a-p-3300.html>

Akumulator Fulbat YTX20L-BS FTX20L-BS MF 12V 18.9Ah 270A



Cena brutto	299,00 zł
Cena netto	243,09 zł
Dostępność	Dostępny
Średni czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FTX20L-BS MF
Producent	Akumulatory Fulbat

Opis produktu



Akumulator Fulbat MF imponuje swą niezawodnością i trwałością – dobrze znosi mroźne zimy i inne trudne warunki pogodowe. **Akumulator** jest w pełni bezobsługowy, wymaga jedynie wstępnego napełnienia elektrolitem, aby rozpocząć działanie. Wykonany został w technologii **AGM** i pasuje do większości zastosowań, w tym do skuterów wysokiej klasy.

Akumulatory Fulbat MF pozwala osiągać im trzykrotnie lepsze charakterystyki niż w konwencjonalnych akumulatorach. Zapewnienie wolniejszej utraty pojemności w stanie spoczynku, dzięki czemu wydłużają się okresy między ładowaniami konserwacyjnymi.



Zalety technologii akumulatorów Fulbat:

- Ładowany na sucho z dołączonym pojemnikiem elektrolitu
- Świeżość produktu - należy uruchomić akumulator poprzez zalanie elektrolitem
- Bateria AGM regulowana zaworem VRLA
- Łatwe do zainstalowania
- Wyższy cykl życia
- Możliwy przechył do 25%

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Napięcie [V]: 12V

Pojemność [Ah]: 18.9Ah

Prąd rozruchowy [A]: 270A

Długość [mm]: 175mm

Szerokość [mm]: 87mm

Wysokość [mm]: 155mm

Polaryzacja: Prawy plus - 0






















Końcówki biegunowe: 5

Technologia: AGM

Dodatkowe informacje: Przed użyciem należy uruchomić , Bezobsługowy

Gwarancja: 12 miesięcy

Dane techniczne

Battery type	Voltage V	Capacity Ah (10h)	Capacity Ah (20h)	CCA A (-18°C/0°F)	Dimensions mm (±2mm)			Assembly drawing	Terminal drawings			
					L	W	H		Front	Side	Top	3D
FTR4A-BS	12	2.3	2.4	45	113	48	85					
FT4B-BS	12	2.3	2.4	40	113	38	85					
FTX4L-BS	12	3	3.2	50	113	70	85					
FTX5L-BS	12	4	4.2	70	113	70	105					
FTX7L-BS	12	6	6.3	85	113	70	130					
FTX7A-BS	12	6	6.3	90	150	87	93					
FTX9-BS	12	8	8.4	120	150	87	105					
FTX12-BS	12	10	10.5	180	150	87	130					
FT12A-BS	12	10	10.5	175	150	88	105					
FTX14-BS	12	12	12.6	200	150	87	145					
FTX14L-BS	12	12	12.6	200	150	87	145					
FTX14AH-BS	12	12	12.6	210	135	90	167					
FTX14AHL-BS	12	12	12.6	210	135	90	167					
FTX16-BS	12	14	14.7	230	150	87	161					
FTX20A-BS	12	18	18.9	270	150	87	161					
FTX20-BS	12	18	18.9	270	175	87	155					
FTX20L-BS	12	18	18.9	270	175	87	155					
FTX24HL-BS	12	21	22.1	350	205	87	162					
FIX30L-BS	12	30	31.5	385	165	125	175			